


DF6000/PR



Εύκολο στη χρήση
Οθόνη LCD 2-γραμμών
Σύνδεση σε δίκτυο ή βρόγχο
Οπτικές ενδείξεις LED
Συμβατός με διευθυνσιοδοτούμενους πίνακες DF
Περιλαμβάνει μπαταρία 12V 3,2Ah

Επαναληπτικός πίνακας ενδείξεων για εγκαταστάσεις διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων πυρανίχνευσης. Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί άμεσα στο βρόγχο ενός κεντρικού πίνακα ή σε δίκτυο πινάκων χρησιμοποιώντας ειδική κάρτα διασύνδεσης. Όλες οι πληροφορίες απεικονίζονται άμεσα στην οθόνη LCD 2 γραμμών, ενώ 5 πλήκτρα δίνουν πρόσβαση στις λειτουργίες επανεκκίνησης, ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης σειρήνων και σίγαση του βομβητή. Περιλαμβάνει μπαταρία 12V 3,2Ah για τη βοηθητική τροφοδοσία του πίνακα σε περίπτωση πτώσης τάσης της κύριας παροχής.

Ενδεικτικός τύπος επαναληπτικού πίνακα ενδείξεων για εγκαταστάσεις διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων πυρανίχνευσης με οθόνη LCD 2 γραμμών:
Cooper DF6000PR



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

DF6000/PR

Συμβατότητα	DF6100 ή DF6000
Οθόνη	2 γραμμών, 40 χαρακτήρων LCD
Ενδείξεις	Τροφοδοσίας, Συναγερμού, Σφάλματος, Ελέγχου, Απενεργοποίησης
Τάση τροφοδοσίας	230Vac, 50Hz
Θύρες επικοινωνίας	RS232
Μπαταρία	12V, 3,2Ah
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 μέχρι 25°C
Βαθμός προστασίας IP	IP30
Υλικό κατασκευής	PC/ABS